

Manual

การใช้งาน **DVR**

Model: DHR-041TA, DHR-082TA, DHR-162TA




REVOLUTION TECHNOLOGY CO., LTD.

25,27 Soi.Pattanakan 44 Suanluang, Bangkok 10250 Thailand



Tel : 0-2722-8005-6 Fax : 0-2722-8013 Email : info@retech.co.th

วิธีปลดล็อกเครื่องบันทึก

1. เลื่อนเมาส์ไปขอบบนสุดของจอให้แถบ console โชว์แล้ว คลิก Menu ที่อยู่ตรงมุมซ้ายบน




2. จะมีหน้าต่างให้ปลดล็อกแจ้งเตือนขึ้นมาตามในรูปทางซ้ายมือ แล้วให้คลิกซ้ายที่ปุ่มซ้ายบนสุดค้างไว้แล้ว ลากไปที่ปุ่มทางขวาสุดแล้วลากลงมาปุ่มล่างสุด แล้วหยุดการคลิกค้าง




หรือจะใส่รหัสเป็นแบบตัวอักษรให้คลิกตรง Forgot My Password ที่อยู่ตรงมุมซ้ายล่าง

วิธีดูภาพย้อนหลัง

1. คลิก Menu => Playback => Normal




2. 1.เลือกกล้องที่ต้องการจะดูภาพย้อนหลัง => 2.ดับเบิลคลิกเลือกวันที่ => 3.คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู
=> 4.ปุ่มควบคุมการเล่นภาพ




วิธีดู HD ในเครื่องบันทึก

1. คลิก Menu => HDD => General




2. 1.สถานะของ HDD

2.Format HDD วิธี Format HDD ให้เลือก HDD ที่จะทำการ Format แล้วจึงกดปุ่ม Format หรือ Init




วิธีดึงข้อมูลออกมา (Backup)


1. คลิก Menu => Backup => Normal




2. เลือกกล่องที่จะดึงข้อมูลออก => เลือกวันที่และเวลาที่ต้องการ => กด Search





3. เลือกภาพที่จะนำออก => กด Backup



4. เลือกอุปกรณ์ที่จะเก็บข้อมูล (ผ่านทาง Usb Port) => เลือกนามสกุลไฟล์ => เลือกตำแหน่งที่จะวางข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ที่ได้เลือกไว้ => กด Backup




5. รอจนขึ้นข้อความ Backup finished.




วิธีตั้งค่าทั่วไป

1. คลิก Menu => Configuration => General




2. ตั้งค่าทั่วไป เช่น ภาษา, ความละเอียดจอ, เวลา, วัน/เดือน/ปี => ตั้งค่าเสร็จแล้วให้กด Apply




วิธีตั้งค่าเครือข่าย

1. คลิก Menu => Configuration => Network




2. ถ้าต้องการจะ Fix IP เครื่องบันทึกให้เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกในช่อง Enable DHCP แล้วก็ตั้ง IP ที่ต้องการ => ตั้งค่าเสร็จแล้วกด Apply




วิธีดูออนไลน์ผ่านทางมือถือ (P2P)

1. ส่วนการตั้งค่าในเครื่องบันทึก

1.1 คลิก Menu => Configuration => Network



1.2 คลิก Platform Access => ตีถูกในช่อง Enable => ตั้งรหัส Verification Code => กด Apply แล้วดูตรงช่อง Status ให้เปลี่ยนเป็น Online




2. ส่วนการตั้งค่าในมือถือ


2.1 Download App DMVS2



2.2 เลือก Cloud P2P => เลือก Register => ใส่ E-mail ใส่ Verification Code แล้วกด Get Verification Code => เปิดดูใน E-mail จะได้รับ Security code มา นำมาใส่แล้วกด Next



2.3 เลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่มุมขวาบน => Scan QR Code จากเครื่องบันทึกในหน้า Platform Access => เลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านหลังชื่อเครื่องบันทึก แล้วโปรแกรมจะถามหา Verification Code ที่ได้ตั้งไว้ในหน้า Platform Access ที่อยู่ในเครื่องบันทึก พอได้ Verification Code ผ่านแล้วก็สามารถดูออนไลน์ผ่านทางมือถือได้แล้ว



วิธี Reboot, Shutdown เครื่องบันทึก

1. คลิก Menu => Shutdown => เลือก Reboot หรือ Shutdown

